

Multimetr 8808A s 5,5místným displejem

FLUKE ®

Novinka



Fluke 8808A



Přístroj Fluke 8808A obsahuje dva nízkoproudé rozsahy nízké impedance pro měření citlivých únikových proudů



Využijte tlačítka nastavení (S1–S6) pro rychlý přístup k opakováním měřením. Lze nastavit režim porovnání limitu s indikátory vyhověl/nevyhověl



Duální displej



Standardně dodávané příslušenství

Síťový kabel LCI, TL71 sada měřicích kabelů, náhradní síťová pojistka, programovací příručka/návod k obsluze na CD-ROM, software FVFBASIC FlukeView Forms verze Basic

Informace pro objednávání

Multimetr Fluke 8808A s 5,5místným displejem
Multimetr Fluke 8808A/SU s 5,5místným displejem
Multimetr Fluke 8808A/TL, s 5,5místným displejem (2x 4vodičový ohmový)

Univerzální multimeter pro aplikace ve výrobě, vývoji a servisu.

Výrobní testování, výzkum a vývoj, výzkumné a servisní aplikace vyžadují od stolního multimetru výkon a flexibilitu. Multimetr Fluke 8808A zajišťuje širokou škálu měřicích funkcí včetně měření napětí, odporu a proudu, plus měření frekvence – vše s dokonalou přesností a rozlišením díky základní přesnosti měření napětí DC (ss) 0,015 %.

Citlivé měření hodnot únikového proudu: Multimetr Fluke 8808A obsahuje dva nízkoproudé rozsahy nízké impedance pro měření citlivých únikových proudů (i-Leakage).

Provádějte rutinní výrobní funkční testování konzistentně: Využijte tlačítka nastavení (S1 – S6) pro rychlý přístup k opakováním měřením. Obsluha přístroje již nemusí používat množství tlačitek při provádění rutinních měření

Eliminujte výrobní chyby: Přístroj 8808A má režim porovnání limitu se zabudovanými indikátory na displeji, které jasně ukazují, zda je test ještě v limitu, či nikoli.

Provádění 4vodičových měření pomocí pouze dvou kabelů: Patentované dělené koncové konektory pro funkci 2x4 Ohmů umožňují provádět přesná 4vodičová nízkoohmová měření pouze se dvěma kably místo čtyř. K dispozici jsou volitelné měřicí kably pro vytvoření 4vodičového spojení i v těsných prostorách nebo na povrchu desek přístrojů.

Vlastnosti

	8808A
Displej	VFD více segmentů
Rozlišení	5 míst
Měření	V ac, V dc, I dc, I ac, N, Spoj., Dioda
Rozšířené měření	2X 4vodičové Ohm, Frekv., i-Leakage
Test spojitost/diody	Ano
Analytické funkce	Porovnání limitu
Matematické funkce	dBm, dB, Min, Max
Rozhraní	RS-232, USB prostřednictvím volitelného adaptéru
Programovací jazyky/Režimy	Zjednodušený ASCII, Fluke 45
Bezpečnostní kategorie	CAT I 1 000 V, CAT II 600 V

Specifikace

(Podrobnější informace najeznete na webových stránkách Fluke)

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Přesnost* (%)
DC (ss) napětí	200 mV až 1 000 V	1µV	0,015
AC (st) napětí (Frekv. 10 Hz až 100 kHz)	200 mV až 750 V	1µV	0,2
Odpór (2x 4vodičové)	200 Ω až 100 MΩ	1 MΩ	0,02
DC(ss) proud	200 µA až 10 A	1 nA	0,02
AC (st) proud (frekv. 20 Hz až 2 KHz)	20 mA až 10 A	100 nA	0,3
Frekv. Perioda	20 Hz až 1 MHz (Frekv. pouze)	0,1 mHz	0,01

* Přesnost= +/- (% z hodnoty)

Rozměry (VxŠxH): 88 mm x 217 mm x 297 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Záruka: 1 rok

Doporučené volitelné příslušenství



TL2X4W-PT II
2x 4vodičové Ohm
měřicí kably s 2mm
hroty sond



884X-SHORT
4vodičový krátký
kabel



FVF-UG
FlukeView Forms
Aktualizace softwaru