



FAST 7K-10K-15K



Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie al Litio (tecnologia LiPo = Litio - Ione - Polimero).

- Avviamento rapido di moto, auto e furgoni con batteria a 12V.
- **SMART BOOSTER CABLE** (modelli 10K e 15K) protegge contro inversione di polarità e cortocircuito ed impedisce l'avviamento se la batteria del FAST è scarica (tensione inferiore ad 11V), preservando il booster stesso.
- **Alimentazione di smartphone, laptop, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune.**
- **J-BME3s elevata:** è l'energia fornita dall'avviatore nei tre secondi successivi allo spunto per mantenere in rotazione il motore.
- **Peso ed ingombro ridotti** a parità di peso la batteria al litio immagazzina un'energia quadrupla rispetto alla batteria al piombo.
- **Ricarica rapida**
- **Lampada LED ad alta luminosità** con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, di allarme lampeggiante e segnalazione SOS.



Jump starter and Power Bank with lithium battery (LiPo technology = Lithium - Ion - Polymer).

- Quick start of motorcycles, cars and vans with 12V battery.
- **SMART BOOSTER CABLE** (models 10K e 15K) It protects against reverse polarity and short circuit and it prevents jump start operation if the FAST battery is discharged (voltage below 11V), preserving the device itself.
- **Powering smartphones, laptops, tablets and other commonly used portable devices.**
- **High J-BME3s:** it is the energy supplied by the jump starter within three seconds of cranking to keep the engine run.
- **Reduced weight and size** the lithium battery stores four times the energy of a lead battery with the same weight.
- **Quick charge**
- **High brightness LED lamp** with selectable fixed lighting, flashing alarm and SOS signal.



12V



12V

FAST 7K

1000A (peak)



4000J J-BME_{3s}



benzina
petrol



12V

FAST 10K

1300A (peak)



6000J J-BME_{3s}



12V

FAST 15K

1500A (peak)



8000J J-BME_{3s}

Accessori in dotazione

Supplied accessories



	FAST 7K	FAST 10K	FAST 15K
Tensione di alimentazione - Input voltage	–	1 Ph - 100/240V 50/60 Hz	
Tensione di avviamento - Boosting voltage	12V	12V	12V
Corrente di avviamento max - Boosting current max	1000A	1300A	1500A
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)	350A	400A	500A
Capacità batteria - Battery capacity	6000mAh	10000mAh	15000mAh
Tipo di batteria - Battery types	Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Lithium (LiFePO4)		
J-BME _{3s} (Joule-Battery Maximum Energy)	4000J	6000J	8000J
Avviamento cilindrata For engines up to Ta = 25°C	Benzina - Petrol	2500cc	3500cc
	Diesel	–	2500cc
Uscita USB 1 - USB 1 output	5V - 2,1A	5V - 2,1A	5V - 2,1A
Uscita USB 2 - USB 2 output	–	–	–
Uscita DC - DC output	–	19V - 3,5A	19V - 3,5A
Ingresso - Input (Jack)	–	14V - 1A	14V - 1A
Ingresso - Input (Micro-USB)	5V - 1A	5V - 1A	5V - 1A
Ingresso - Input (USB type C)	–	–	–
Tempo di carica - Charging time	6h	3h	5h
Dimensioni - Dimensions	135 x 76 x 16	170 x 82 x 32	170 x 82 x 32
Peso - Weight	0,20 kg	0,34 kg	0,38 kg
Versione - Version			
Con accessori - With accessories	380600	380700	380800



DECA S.p.A.
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

www.decacharge.com

